

Link do produktu: <https://www.gardenshop.pl/endress-agregat-pradotworczy-ese-2300i-inverter-18-23-kw-230-v-110007-p-7787.html>



ENDRESS agregat prądotwórczy ESE 2300i Inverter, 1.8 / 2.3 kW 230 V, 110007

Numer katalogowy

110007

Producent

ENDRESS

Opis produktu

ENDRESS agregat prądotwórczy ESE 2300i Inverter, 1.8 / 2.3 kW 230 V, 110 007.

ZALETY AGREGATU:

- Technologia inwerterowa
- Wysoka precyzja parametrów prądu
- Kompaktowa budowa i cicha praca
 - Prosta obsługa
- Norma czystości spalin silnika Stage V

CECHY URZĄDZENIA:

- Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
 - Zabezpieczenie przeciążeniowe generatora
- Prędkość obrotowa silnika zależna od obciążenia
 - Przyłącze ładowania akumulatora 12 V
 - Możliwość pracy równoległej
 - Przyłącze USB
 - Wysuwane uchwyty
 - Koła transportowe

MOŻLIWE ZASTOSOWANIA:

Możliwe obszary zastosowań	230 V
Odbiorniki elektroniczne do	1800 W
Elektronarzędzia do	1650 W
Urządzenia ogrodowe do	1450 W

DANE TECHNICZNE:

Typ generatora	synchron
Moc maks. 1~ [kVA/kW]	2.3/2.3
Moc ciągła 1~ [kVA/kW]	1.8/1.8
Napięcie znamionowe [V]	230
Prąd znamionowy [A]	7,8
Sprawność [cos φ]	1
Częstotliwość [Hz]	50
Stopień ochrony generatora [IP]	23
Silnik	
Typ silnika	Yamaha MZ 80 / 3,5 HP
Typ konstrukcji	1-cylindrowy 4-suwowy OHV
Pojemność skokowa [cm ³]	79
Moc przy 3000 obr./min.	1,8
Emisja CO2 [g / kWh]	22
Prędkość obrotowa [obr./min]	22
Paliwo	Benzyna
Pojemność zbiornika paliwa [l]	4,1
Zużycie przy 75% obciążenia [l/godz.]	0,8
Czas pracy przy 75% obciążenia [godz.]	5
System rozruchowy	Rozrusznik ręczny
Poziom mocy akustycznej LWA [db(A)]	89
Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7m) [db(A)]	69
Ciężar ca. [kg]	23
Wymiary D x S x W [mm]	507 x 315 x 500
Gniazda	1 x 230V/16A USB output 5V/2,1A DC output 12V/8,3A

- **gwarancja: 24 miesiące dla osób fizycznych, 24 miesiące dla firm**

»ENDRESS - Made in Germany«